



Характеристики

Артикул:	053789
Функции	Важно! Все настройки датчика производятся только с помощью пульта RC8 или Smart Remote. Идеален для небольших помещений: офисов, прихожих, санузлов, коридоров, подсобных помещений. IR Quattro MICRO - маленький датчик с большим потенциалом и степенью защиты IP 65
Класс защиты	II
Монтажное отверстие	Ø 35 мм в потолке
Задержка включения	от 5 сек. до 60 мин., IQ-режим (автоматическая корректировка под профиль пользователя); с помощью пульта RC8, Smart Remote
Номинальное напряжение, В	220-240 В, 50/60 Гц
Тип сенсора	инфракрасный
Дальность действия	макс. 6 м
Комплектующие, дополнительно	пульт д/у RC5, RC8, Smart Remote (приобретаются отдельно)
Параллельное включение	да, master/master, master/slave (При использовании нескольких сенсоров их следует подключать к одной фазе! Можно включить параллельно до 10 сенсоров)
Площадь зоны радиального движения	6 x 6 м (36 м²)
Площадь зоны присутствия	4 x 4 м (16 м²)
Площадь зоны тангенциального движения	6 x 6 м (36 м²)
Постоянное включение на 4 часа	да, с помощью пульта RC5 или выключателя

Размеры (В x Ш x Г)	Ø 43 x 75 мм
Режим обучения	Teach in. Установка сумеречного порога посредством кнопки запоминания/режима обучения. При необходимых условиях освещения, при которых сенсор в будущем должен реагировать на движения. Сохраняется текущее значение сумеречного порога. (С помощью пульта RC8, Smart Remote)
Рекомендуемая высота установки	2-5 м
Сенсорика	микролинза
Температурный диапазон	от -25° до + 55°
Угол охвата датчика	360° при угле раствора 180°
Установка	внутренний, потолочный, встраиваемый
Цвет	белый
Материал	Пластик, устойчивый к УФ-излучению (корпус), HDPE (линза)
Нагрузка	контакт 1: реле 230 В; макс. 1000 Вт, активная нагрузка (cos φ = 1); Люминесцентные лампы ЭПП 500 Вт; Люминесцентные лампы: некомпенсированные 400 ВА; Люминесцентные лампы: прод. компенсация 400 ВА; Люминесцентные лампы: с параллельной компенсацией 400 ВА. LED лампы 8 Вт - 600 Вт; C ≤ 176 мкФ. Соблюдать индивидуальные точки включения ЭПП! При большой разрывной мощности следует предварительно включить реле или контактор!
Установка сумеречного порога	2-1000 лк, ∞ / дневной свет; с помощью пульта RC8 или Smart Remote
Интерфейс	COM1
Потребляемая мощность, Вт	
Режим работы	полу- и автоматический режим
Степень защиты, IP	IP 65