



Характеристики

Артикул:	068509
Функции	True Presence COM1 оснащен технологией «True Presence», которая определяет присутствие людей, даже если человек не передвигается. Кроме определения присутствия человека в датчиках существует регулировка расстояния до объекта. «True Presence» обнаруживает микродвижения жизненно важных функций человека. Для фиксирования присутствия человека достаточно даже движения диафрагмы грудной клетки при дыхании. Это настоящее, цифровое знание о присутствии или отсутствии. Контроль помещений внутри зданий, независимо от температуры. Идеален для офисов, классов, переговорных, помещений приёма пищи, санузлов, лестниц, лифтовых холлов, душевых, небольших коридоров, прихожих, подсобных помещений, конференц-залов, спортивных залов, ангаров, складов.
Материал	пластик, устойчивый к УФ-излучению
Класс защиты	II
Задержка включения	от 0 сек. до 30 мин. + импульсный режим (ок. 2 сек.), IQ-режим (автоматическая корректировка под профиль пользователя); плавная электронная регулировка с помощью приложения Smart Remote
Номинальное напряжение, В	230-240 В, 50/60 Гц
Тип сенсора	высоочастотный
Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания	плавная электронная регулировка с помощью приложения Smart Remote
Дальность действия	макс. Ø 15 м
Параллельное включение	master/master, master/slave (При использовании нескольких сенсоров их следует подключать к одной фазе! Можно включить параллельно до 10 сенсоров)

Площадь зоны присутствия	макс. Ø 15 м
Постоянное включение на 4 часа	да; с помощью приложения Smart Remote
Размеры (В x Ш x Г)	103x 103 x 32 мм
Рекомендуемая высота установки	2-12 м
Сенсорика	7,2 Ггц (реагирует на микродвижения витальных функций)
Температурный диапазон	от -25° до + 50°
Угол охвата датчика	360°, при необходимости сквозь стекло, дерево и тонкие стены
Установка	внутренний, потолочный, встраиваемый монтаж в подрозетник диаметром 68мм.
Цвет	чёрный
Нагрузка	реле 230 В; макс. 2000 Вт, активная нагрузка (cos φ = 1); макс. 1000 Вт (некомпенсированная, индуктивная, cos φ = 0,5, например люминесцентные лампы); ЭПРА: пиковый ток включения 800 А/200 мкс; 30 x (1 x 18 Вт), 25 x (2 x 18 Вт); 25 x (1 x 36 Вт), 15 x (2 x 36 Вт); 20 x (1 x 58 Вт), 10 x (2 x 58 Вт); LED лампы макс. 8 шт. С ≤ 176 мкФ, пиковый ток включения 800 А/200 мкс. Соблюдать индивидуальные точки включения ЭПРА! При большой разрывной мощности следует предварительно включить реле или контактор! Диодная нагрузка не является эквивалентной активной нагрузке!!!
Установка сумеречного порога	Внимание! Датчиками в черном цвете - измерение освещенности невозможно. Для этого необходимо подключить внешний измеритель освещенности через Bluetooth
Интерфейс	COM1
Площадь настоящей зоны присутствия	макс. Ø 9 м
Площадь зоны движения	макс. Ø 15 м
Степень защиты, IP	IP 20