



Характеристики

Артикул:	079659
Функции	<p>Инфракрасный датчик движения IS 3360 для внутреннего и наружного применения, идеально подходит для контроля больших помещений и территорий, например, многоэтажные и подземные автостоянки, производственные здания, склад, высота установки до 4 м, угол охвата 360°, радиус максимальной дальности действия 20 м. (тангенциально), обеспечивает надежное обнаружение движений, которое можно адаптировать по мере необходимости с помощью вставных заслонок (шторок). Большой клеммный отсек для легкой установки, реле повышенной прочности с высокой коммутационной способностью. Датчик впечатляет не только первоклассными сенсорными технологиями, но и радует глаз своим современным дизайном, который идеально вписывается в общую картину современной архитектуры.</p> <p>Контроль территории площадью до 1000 м²., идеален для парковок и больших, открытых территорий внутри и снаружи здания</p>
Задержка включения	от 5 сек. до 15 мин. + импульсный режим (около 2 сек.); механическая регулировка с помощью поворотного потенциометра на датчике, или с помощью пульта RC8, Smart Remote
Номинальное напряжение, В	220-240 Вт, 50/60 Гц
Тип сенсора	пассивный инфракрасный
Параметры функционала	Датчик движения, Нормальный/тестовый режим, Ручное включение/включение-выключение, Потенциометры, Релейный выход
Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания	механическая регулировка дальности действия с точностью до метра с помощью специальных заслонок (шторок); поставляются в комплекте с датчиком
Дальность действия	макс. Ø 40 м тангенциально, с температурной стабилизацией

Комплектующие, дополнительно	заслонки + Control PRO UP Box, артикул 079543, white/адаптер потолочный встраиваемый с зажимом для подвесных потолков (в комплекте); при необходимости - пульты д/у RC5, RC8, Smart Remote (приобретаются отдельно)
Параллельное включение	да (При использовании нескольких сенсоров их следует подключать к одной фазе! Можно включить параллельно до 10 сенсоров)
Площадь зоны радиального движения	Ø 8 м (50 м ²)
Площадь зоны тангенциального движения	Ø 40 м (1257 м ²)
Постоянное включение на 4 часа	да, с помощью выключателя, или с помощью пульта RC5 или Smart Remote
Режим обучения	Teach in. Установка сумеречного порога посредством кнопки запоминания/режима обучения. При необходимых условиях освещения, при которых сенсор в будущем должен реагировать на движения. Сохраняется текущее значение сумеречного порога. (Механическая регулировка с помощью поворотного потенциометра на датчике или с помощью пульта RC8, Smart Remote)
Рекомендуемая высота установки	2,5-4 м
Сенсорика	11 уровней обнаружения, 1416 зон переключения. Благодаря линзе с высокой разрешающей способностью позволяет обеспечить круглую зону охвата, в которой регистрируются движения
Температурный диапазон	от -25° до + 50°
Угол охвата датчика	360° при угле раствора 180° и защитой от подкрадывания
Установка	внутренний, потолочный, настенный, встраиваемый монтаж на зажимах в подвесных потолках
Материал	Пластик, устойчивый к УФ-излучению (корпус), HDPE (линза)
Нагрузка	<p>коммутационный выход 1: лампы накаливания/галогенной лампы 2000 Вт; люминесцентные лампы, электронный балласт 1500 Вт; лампы люминесцентные, некорректированные 1000 ВА; люминесцентные лампы серийно-корректированные 400 В; люминесцентные лампы с параллельной коррекцией 1000 ВА; низковольтные галогенные лампы 2000 ВА; LED 8 Вт - до 600 Вт; Емкостная нагрузка 176 мкФ. Количество светодиодных / люминесцентных ламп - до 8 шт. При большой разрывной мощности следует предварительно включить реле или контактор!</p> <p>Диодная нагрузка не является эквивалентной активной нагрузке!!!</p> <p>Пусковой ток светодиодного светильника превышает параметр (значение) мощности самого светильника!!!</p>
Установка сумеречного порога	2-1000 лк, ∞ / дневной свет + режим обучения; механическая регулировка с помощью поворотного потенциометра на датчике, или с помощью пульта RC8, Smart Remote
Интерфейс	COM1
Размеры (Ø x H)	Ø 124 × 121 мм
Степень защиты, IP	IP 20
Цвет датчика	Белый

