



## Характеристики

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Артикул:                                                    | <b>084158</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Материал                                                    | <b>пластик, устойчивый к УФ-излучению (корпус), HDPE (линза)</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Класс защиты                                                | <b>II</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Потребляемая мощность                                       | <b>12,5 мА</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Напряжение                                                  | <b>за счет напряжения шины KNX 21-30 В</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Степень защиты, IP                                          | <b>IP 54</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Задержка включения                                          | <b>1 - 255 мин</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Тип сенсора                                                 | <b>пассивный инфракрасный</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания | <b>точная регулировка за счет смещения линзы и с помощью заслонок (в комплекте)</b>                                                                                                                                                                                                                                       |
| Дальность действия                                          | <b>для узких коридоров и проходов: макс. по 11,5 м. в длину, в каждую сторону (общая длина 23 м.) x 6 м (в ширину) (тангенциально), макс. по 6 м. в длину, в каждую сторону (общая длина 12 м.) x 6 м (в ширину) (радиально); с температурной стабилизацией</b>                                                           |
| Комплектующие, дополнительно                                | <b>пульт д/у RC6 KNX, RC7 KNX, Smart Remote (приобретаются отдельно)</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Постоянное включение на 4 часа                              | <b>да</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Размеры (В x Ш x Г)                                         | <b>65 x Ø 126 мм</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Режим обучения                                              | <b>Teach in Установка сумеречного порога посредством кнопки запоминания/режима обучения. При необходимых условиях освещения, при которых сенсор в будущем должен реагировать на движения. Сохраняется текущее значение сумеречного порога (посредством программного обеспечения ETS, пульта RC6 KNX или Smart Remote)</b> |

|                                           |                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Рекомендуемая высота установки            | 2-5 м                                                                                                                            |
| Сенсорика                                 | 5 уровней обнаружения, 280 зон переключения                                                                                      |
| Температурный диапазон                    | от - 20° до + 50°                                                                                                                |
| Угол охвата датчика                       | прямоугольная площадь охвата: 360° по горизонтали при угле раствора 145° по вертикали (см. диаграмму диапазона действия датчика) |
| Установка                                 | накладной, потолочный                                                                                                            |
| Цвет                                      | чёрный                                                                                                                           |
| KNX контроль света                        | 2 канала, включая диммирование и базовый свет                                                                                    |
| KNX контроль присутствия                  | определение независимо от уровня окружающего освещения. Контроль HVAC: определение независимо от уровня внешнего освещения       |
| KNX доп. контроль                         | уровень света, функция охраны                                                                                                    |
| Установка сумеречного порога              | 2-2000 лк                                                                                                                        |
| KNX контроль OBK                          | определение независимо от уровня внешнего освещения                                                                              |
| Интерфейс                                 | KNX                                                                                                                              |
| Площадь зоны тангенциального движения PIR | 23 м x 6 м (138 м²)                                                                                                              |
| Площадь зоны радиального движения PIR     | 12 м x 6 м (72 м²)                                                                                                               |
| KNX контроль по фото-сенсору              | свет вкл/выкл, учитывая уровень внешнего освещения                                                                               |
|                                           |                                                                                                                                  |